

## Position Paper

### Trasformatori conformi al Regolamento (UE) 548/2014

# Tolleranze di verifica

L'allegato III del Regolamento (UE) 548/2014 relativo ai trasformatori a perdite ridotte, così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/2282, definisce le procedure di verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato. In particolare nella Tabella 1 sono indicate le tolleranze di verifica.

Nell'allegato III vengono definite chiaramente le modalità di applicazione delle tolleranze:

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1. **Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.**

**Ai fini del Regolamento, anche in fase di offerta, i valori dichiarati (nominali) per le perdite a vuoto e a carico non possono essere determinati utilizzando le tolleranze previste dalle norme tecniche di prodotto (IEC, CENELEC, CEI) o le tolleranze previste dall'Allegato III del Regolamento 548/2014 per ottenere un migliore posizionamento del modello.** I valori dichiarati (nominali) per le perdite a vuoto e a carico - anche se migliorativi di quanto richiesto nella fase 1 o nella fase 2 del citato regolamento - possono essere diversi da quelli misurati nel test report del produttore purchè in senso sfavorevole al produttore stesso.

Milano, 26 luglio 2018